


5.19. Розумний перемикач Tervix Pro Line ZigBee Dry Contact On / Off (реле з «сухим» контактом)

Розумний перемикач Tervix Pro Line ZigBee Dry Contact On / Off (реле з «сухим» контактом) призначений для вкл. / вискл. подачі напруги або управляючого сигналу. Працює по протоколу ZigBee.

Принцип роботи – реле постійно знаходиться під напругою і по сигналу контролера ZigBee перемикає контакти на виході реле на COM+NO або COM+NC. Існує можливість вручну вмикати та вимикати реле кнопкою на корпусі або за допомогою APP TERVIX / TUYA Smart. Підтримується імпульсний та звичайний режим управління. Імпульсний режим – контакти COM+NO залишаються замкненими не більше 3 сек. Коли на реле подається напруга, то воно працює ще й як ретранслятор сигналу мережі ZigBee, що забезпечує значне збільшення стабільного радіусу мережі.

Реле працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211). Максимальне навантаження на реле до 2,3 кВт.

Увага! підключення реле вимагає наявності «Фази» та «Нуля» в місці його встановлення.



Безпроводний стандарт: ZigBee 3.0 / 2.4 ГГц

Тип: Dry-contact реле

Напруга: 90 – 230 В, 50/60 Гц

Макс. навантаження: 10 А / 230 В

Вихід: без напруги

Робоча температура: -10 ... +50 °C

Захист: IP 30

Радіус дії: до 100 м

Додаток: TERVIX / TUYA Smart

Розмір: 85 × 85 × 26 мм

Гарантія: 24 міс.

Комплектація: 1. Реле; 2. Болти 2 шт.; 3. Інструкція.

Арт. №	Опис	Група товару
431181	Розумний перемикач Dry Contact On / Off (реле з "сухим" контактом)	T

5.20. Розумний перемикач Tervix Pro Line WiFi On / Off (реле)

Розумний перемикач Tervix Pro Line WiFi On / Off (реле) призначений для вкл. / вискл. подачі напруги від 90 до 250 В. Працює по протоколу WiFi. Розроблений для роботи з APP TERVIX / TUYA Smart.

Принцип роботи – реле постійно знаходиться під напругою і при отриманні команди по WiFi через додаток APP TERVIX / TUYA Smart, або голосом через Google чи Alexa, він вмикає або вимикає подачу напруги на вихід реле.

Також є можливість вручну вмикати та вимикати реле кнопкою на корпусі або за допомогою APP TERVIX / TUYA Smart. WiFi реле не потребує додаткового контролера та підключається напряму через додаток



Безпроводний стандарт: WiFi 2.4 ГГц

Вхід / вихід: 90 – 250 В, 50/60 Гц

Робоча температура: -32 ... +70 °C

Робоча вологість: 10 ... 90 %

Максимальне навантаження: 1500 Вт / 300 Вт (LED)

Радіус дії: до 200 м (відкритий простір)

Захист: IP 20

Програмний інтерфейс:

TERVIX / TUYA Smart

Розмір: 55 × 38 × 25 мм

Гарантія: 24 міс.

Комплектація: 1. Реле; 2. Інструкція.

Арт. №	Опис	Група товару
431421	Розумний перемикач Tervix Pro Line WiFi On / Off (реле)	T